



產品名稱: 門禁密碼控制器

產品型號: KR-50

功能特性:

操作簡單，價位低。

具五組開門密碼及一組管理者密碼，可設定2~8碼。

具一開門按鈕輸入點，供出門開電鎖用。

具一防拆接點輸出。

開門時間從 00~99 秒，設定為00秒時，繼電器第一次密碼成功永久吸持，第二次則釋放。

具反脅迫功能，當被脅持時可開門，同時有一開集極電晶體接點輸出，可接警報機或其他求救設備。

具一組3x4按鍵密碼盤，及一雙色LED燈，當按鍵時會有聲音提示，操作成功與否可由LED及聲音辨別。

產品規格:

LCD燈

1顆(紅、綠雙色)

按鍵盤

3 x 4 12鍵 (塑膠鍵盤)

電源

DC 12V 250mA

工作環境

工作溫度 0~50 °C

相對濕度 20% - 90%

面板尺寸

113(L)x69(W)x8(H)mm

零件尺寸

70(L)x50(W)x21(H)mm

訂購諮詢:

重要!	讀取卡片種類	通訊介面	顯示幕文字
訂購規格視各機種類別不同， 可能有所變動，如需進一步， 確定，請與業務人員洽詢！	E=EM	T=TCP/IP	E=英文字
	N=TEMIC鎖碼	R=RS232 RS485 RS422	C=中文字
	M=Mifare	---	---
	T=TI	---	---
	H=HID	---	---
	F=Felica	---	---

- 型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)
 - 讀取卡片種類為：E=EM，N=TEMIC鎖碼，M=Mifare，T=TI，H=HID，F=Felica
 - 通訊介面為：T=TCP/IP，R=RS232，RS485，RS422
 - 顯示幕文字為：E=英文字，C=中文字
 - 例：如訂購 PR-80C TCP/IP介面的Mifare中文顯示讀卡機，則訂貨型號註明：PR-80C-M-T-C
- 

參考機種:

台信科技股份有限公司
 新北市新莊區五權一路1號6樓之1
 FAX：02-2299-1257

www.jantek.com.tw
 TEL：02-2299-1255 (代表號)
 Email：service@jantek.com.tw