



產品名稱: Mifare卡儲值式複合機控制器

產品型號: JCP-400M

功能特性:

辨識Mifare M1 S50感應卡，讀卡頻率13.56 MHz。

卡片加密使用安全性高，不會被破解或鎖定(裸露IC卡的缺點)。

卡片可製成識別證使用。(此卡亦可同時用於門禁系統及考勤卡鐘)

複合機有計數器信號輸出及允許影印接點者，任何廠牌皆可安裝。

總使用計數器資料不受停電影響，可永久保存。

計數器接點採無正負極性設計，接線容易。

插卡式鎖卡操作，影印操作完畢再將卡抽走，落實影印結束的操作。

插卡後儲值卡會鎖卡在機座內，完成扣值作業才能退卡，可預防使用者的釣魚行為 - 未完成扣值就將卡抽走。

透過PR-500M(含儲值軟體)從事儲值卡的加值作業(選項配件)。

卡片可設定影印100張、200張、500張...或任意張數或金額，使用完後可透過控制卡於JCP-400M上直接進行設定張數或加值金額。

Mifare卡片與JCP-400M機器皆可設定客戶編號，不同客戶編號的卡片無法互用。

可透過JCP-400M機器按鍵操作直接設定A3、A4、B4每張影印扣除之基數(該值為0.01-99.99)。

JCP-400M機器於按鍵盤可設定延遲退卡時間，1~999秒。

各廠牌數位式複合機，可接受客製化程式修改以配合卡片控管影印(選項功能)。

LCM中文顯示(選項配件)，操作容易，不須浪費管理人力，節省人工成本。

可內建TCP/IP模組來從事網路傳輸作業。(選項配件)

具4組計數器信號輸入點，4個允許影印輸出接點。

型號-讀取卡片種類(Mifare)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)

產品規格:

顯示器

LCM 16字 x 2行 英文

按鍵盤

工作溫度

相對濕度

尺寸/mm

電源

IO介面

LCM 9字 x 2行 中文(選項配件)

背光顯示 7.4 (長)x 2.2(寬)cm

4x4塑膠按鍵 ( 10個數字鍵,6個功能鍵,1個退卡鍵 )

0 ~ 50

20%~90%

230(L) X 110(W) X 85(H)

DC 12V 1A

4個輸入點, 4顆繼電器

4個輸出點, 3組RS232

訂購諮詢:

重要!	讀取卡片種類	通訊介面	顯示幕文字
<p>確定訂購規格各機種類別不同，請與業務人員洽詢！</p>	E=EM	T=TCP/IP	E=英文字
	N=TEMIC鎖碼	R=RS232 RS485 RS422	C=中文字
	M=Mifare	---	---
	T=TI	---	---
	H=HID	---	---
	F=Felica	---	---


• 型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)

• 讀取卡片種類為：E=EM, N=TEMIC鎖碼, M=Mifare, T=TI, H=HID, F=Felica

• 通訊介面為：T=TCP/IP, R=RS232, RS485, RS422

• 顯示幕文字為：E=英文字, C=中文字

• 例：如訂購 PR-80C TCP/IP介面的Mifare中文顯示讀卡機，則訂貨型號註明：PR-80C-M-T-C



參考機種:

台信科技股份有限公司  
新北市新莊區五權一路1號6樓之1  
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw  
TEL : 02-2299-1255 (代表號)  
Email : service@jantek.com.tw