



產品名稱: Mifare消費儲值及紅利積點卡機

產品型號: JPS-400M

功能特性:

卡號辨識容量10,000張(可擴充);可設定負面表列發卡則無卡號限制。

儲值消費扣值或紅利積點加點及扣點兌換贈品功能。

離線作業時,消費歷史資料10,000筆(可擴充)。

卡機會稽核安全碼,安全碼不符合無法讀取及改寫,安全性高。

讀卡機工作頻率13.56MHz;讀取距離3-5CM。

可外掛TCP/IP轉接器從事遠端資料傳輸。(選項配備)

可讀取MIFARE 1 S50標準卡片,進行讀寫。

可查詢消費總額,及充值或發卡總額。

卡片插入後,可鎖卡,沒有按退卡鍵,無法退卡,防止釣魚。

可設定卡片有效期限,(亦可設定無限期使用)。

讀卡機可透過管理卡及值班卡認證後,進行卡片充值或紅利扣點兌換作業(單機作業時)。

設定Check卡號使用時卡片遺失可透過鍵盤刪除該卡,禁止使用。

卡機可外接POS顯示器及串列印表機。(POS顯示器 & 串列印表機為選購)

具RS-232/RS-485輸出,可與電腦連線。(TCP/IP選項)

可選項購買客戶管理軟體JPS-2000C,做消費報表統計及列印。

插卡式操作,確保讀寫作業無誤。

型號標準為:型號-讀取卡片種類(Mifare)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)

產品規格:

| | |
|-----|----------------------------|
| 顯示器 | LCM 16字 x 2行 英文 |
| | LCM 9字 x 2行 中文(選項配件) |
| | 背光顯示 7.4 (長)x 2.2(寬)cm |
| 按鍵盤 | 4x4塑膠按鍵 (10個數字鍵,6個功能鍵,1個退 |

| | |
|-------|-------------------------|
| | 卡鍵) |
| 工作溫度 | 0 ~ 50 |
| 相對濕度 | 20%~90% |
| 尺寸/mm | 230(L) X 110(W) X 85(H) |
| 電源 | DC 12V 1A |
| IO介面 | 4個輸入點，4顆繼電器 |
| | 4個輸出點，3組RS232 |

訂購諮詢:

參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw